

TOMA DE LECTURAS CONTADOR ITRON

PULSACION LARGA (hasta que aparezca **ContraT 1)**

DISPLAY	PULSACION	
Contrato 1 →	LARGA (hasta que aparezca ACTUAL)	
ACTUAL →	LARGA (hasta que aparezca ABS)	
ABS →	LARGA (hasta que aparezca 1.18.1)	OBSEVACIONES
1.18.1 (Tomar nota) →	CORTA (hasta que aparezca 1.18.2)	1.18.1 Energía Activa consumida en P1
1.18.2 (Tomar nota) →	CORTA (hasta que aparezca 1.18.3)	1.18.2 Energía Activa consumida en P2
1.18.3 (Tomar nota) →	CORTA	1.18.3 Energía Activa consumida en P3
1.18.4 (Tomar nota) →	CORTA	1.18.4 Energía Activa consumida en P4
1.18.5 (Tomar nota) →	CORTA	1.18.5 Energía Activa consumida en P5
1.18.6 (Tomar nota) →	CORTA	1.18.6 Energía Activa consumida en P6
1.18.0 (Tomar nota) →	CORTA	1.18.0 Energía Activa consumida suma (TOTAL)
1.58.1 (Tomar nota) →	CORTA	1.58.1 Energía Reactiva consumida en P1
1.58.2 (Tomar nota) →	CORTA	1.58.2 Energía Reactiva consumida en P2
1.58.3 (Tomar nota) →	CORTA	1.58.3 Energía Reactiva consumida en P3
1.58.4 (Tomar nota) →	CORTA	1.58.4 Energía Reactiva consumida en P4
1.58.5 (Tomar nota) →	CORTA	1.58.5 Energía Reactiva consumida en P5
1.58.6 (Tomar nota) →	CORTA	1.58.6 Energía Reactiva consumida en P6
1.58.0 (Tomar nota) →	CORTA	1.58.0 Energía Reactiva consumida suma (TOTAL)
1.16.1 (Tomar nota) →	CORTA	1.16.1 Potencia máxima en P1
1.16.2 (Tomar nota) →	CORTA	1.16.2 Potencia máxima en P2
1.16.3 (Tomar nota) →	CORTA	1.16.3 Potencia máxima en P3
1.16.4 (Tomar nota) →	CORTA	1.16.4 Potencia máxima en P4
1.16.5 (Tomar nota) →	CORTA	1.16.5 Potencia máxima en P5
1.16.6 (Tomar nota) →	CORTA	1.16.6 Potencia máxima en P6
1.16.0 (Tomar nota) →	FIN (NADA)	1.16.0 Potencia máxima General (Mayor de todas)