

TOMA DE LECTURAS CONTADOR ITRON

PULSACION LARGA (hasta que aparezca **ContraT 1)**

DISPLAY	PULSACION	
Contrato 1 →	LARGA (hasta que aparezca ACTUAL)	
ACTUAL →	LARGA (hasta que aparezca ABS)	
ABS →	LARGA (hasta que aparezca 1.18.1)	OBSEVACIONES
1.18.1 (Tomar nota) →	CORTA (hasta que aparezca 1.18.2)	1.18.1 Energia Activa consumida en P1 (PUNTA)
1.18.2 (Tomar nota) →	CORTA (hasta que aparezca 1.18.3)	1.18.2 Energia Activa consumida en P2 (LLANO)
1.18.3 (Tomar nota) →	CORTA	1.18.3 Energia Activa consumida en P3 (VALLE)
1.18.4 (Tomar nota) →	CORTA	1.18.4 Energia Activa consumida en P1 (PUNTA)
1.18.5 (Tomar nota) →	CORTA	1.18.5 Energia Activa consumida en P2 (LLANO)
1.18.6 (Tomar nota) →	CORTA	1.18.6 Energia Activa consumida en P3 (VALLE)
1.18.0 (Tomar nota) →	CORTA	1.18.0 Energia Activa consumida suma (TOTAL)
1.58.1 (Tomar nota) →	CORTA	1.58.1 Energia Reactiva consumida en P1 (PUNTA)
1.58.2 (Tomar nota) →	CORTA	1.58.2 Energia Reactiva consumida en P2 (LLANO)
1.58.3 (Tomar nota) →	CORTA	1.58.3 Energia Reactiva consumida en P3 (VALLE)
1.58.4 (Tomar nota) →	CORTA	1.58.4 Energia Reactiva consumida en P1 (PUNTA)
1.58.5 (Tomar nota) →	CORTA	1.58.5 Energia Reactiva consumida en P2 (LLANO)
1.58.6 (Tomar nota) →	CORTA	1.58.6 Energia Reactiva consumida en P3 (VALLE)
1.58.0 (Tomar nota) →	CORTA	1.58.0 Energia Reactiva consumida suma (TOTAL)
1.16.1 (Tomar nota) →	CORTA	1.16.1 Potencia maxima en P1 (PUNTA)
1.16.2 (Tomar nota) →	CORTA	1.16.2 Potencia maxima en P2 (LLANO)
1.16.3 (Tomar nota) →	CORTA	1.16.3 Potencia maxima en P3 (VALLE)
1.16.4 (Tomar nota) →	CORTA	1.16.4 Potencia maxima en P1 (PUNTA)
1.16.5 (Tomar nota) →	CORTA	1.16.5 Potencia maxima en P2 (LLANO)
1.16.6 (Tomar nota) →	CORTA	1.16.6 Potencia maxima en P3 (VALLE)
1.16.0 (Tomar nota) →	FIN (NADA)	1.16.0 Potencia maxima General (Mayor de todas)